

Shimanon 2,4W napadynamon jännite eri kuormilla ja -nopeuksilla

Hehkulamppu 0,1 Ohmia (mitattu kylmänä)

Nopeus km/h	Voltia
3,9	0,85
5	2,2
7,4	3,3
10,3	4,3
12,5	5,02
16,4	5,65
19,9	6,61
22,8	6,95
25,5	7,27
28,8	7,52
36,7	8,13
40,5	8,28
45,5	8,75
49,5	8,87
71,5	9
82	9,15
92,5	9,2
103	9,22
113,5	9,24
124	9,26
134,5	9,28
145	9,3
155,5	9,32
166	9,34
176,5	9,36
187	9,38
197,5	9,4

Ilman kuormaa

Nopeus km/h	Voltia
3,9	1,5
5	3,2
7,4	4,75
10,3	6,42
12,5	7,8
16,4	10,11
19,9	12,36
22,8	13,85
25,5	15,47
28,8	17,25
36,7	21,75
40,5	23,76
45,5	26,45
49,5	28,3
67	36,5
82	42,2
97	47,7
112	51,8
127	55,9
142	60
157	64,1
172	68,2
187	72,3
202	76,4

670 Ohmin vastus

Nopeus km/h	Voltia
8,1	5,04
17,8	10,88
20,2	12,24
23,5	14,14
26,2	15,73
32	18,87
40	23,2
49,3	27,72
71	37
79	39,6
80,3	40
88	42,2
95,7	44,4
103,4	46,5
111,1	48,6
118,8	50,7
126,5	52,8
134	54,9
141,9	57
149,6	59,1
157,3	61,2
165	63,3
172,7	65
180,4	66,7
188,1	68,4
195,8	70,1

Mitattu nopeuteen 82 km/h asti, loput extrapoloitu

